


PLATOS

Vincular un nuevo plato con el control remoto

Si se equipa con un nuevo plato adicional, necesitará **vincularlo la primera vez con el control remoto y el auricular** para que Dêus pueda reconocerlo y comunicarse con él. Ahora puede cambiar el plato con un clic desde el control remoto. Para vincular una nueva unidad debe introducir el número de serie que se muestra en el plato (o en la factura).

Antes de vincular un nuevo plato, encienda el auricular y el control remoto. Asegúrese de que ambos funcionan en un plato ya vinculado (por ejemplo, el original). Mantenga estos elementos así como la nueva unidad unos cerca de otros. A continuación, siga los siguientes pasos:

Insertar el número de serie





- 1 Pulse **OPCIÓN**
- 2 Seleccione **PLATOS** con luego pulse **SELECT**
- 3 Vaya a un espacio disponible (-----) con luego pulse **SELECT**
- 4 En el punto donde el cursor parpadea inserte los caracteres con y pulse para pasar al siguiente carácter.
- 5 Tras el 6º carácter pulse **VALID** y 2 veces para volver a la pantalla principal.

El control remoto añade este nuevo plato a su lista y transfiere la lista a los auriculares.

- Si los auriculares no reconocen el nuevo plato, por ejemplo porque estaban desactivados mientras introducía el número de serie en el control remoto, entonces tiene 2 opciones para vincularlo:
- 1: encienda los auriculares y el control remoto con el anterior plato (por ejemplo el de origen). La lista de platos del control remoto se enviará automáticamente a los auriculares.
 - 2: introduzca manualmente el número de serie de este nuevo plato en los auriculares (pág. 26).

El número de serie de un plato es único. El auricular o el control remoto no podrán utilizar un plato si el número introducido no coincide. El número de serie está en su plato y en su factura.

Eliminar un plato de la lista



- 1 Elija el plato que desea eliminar y pulse **SELECT**
- 2 Seleccione su número de serie y pulse **SELECT**
- 3 Borre los caracteres con introduzca 0 en los caracteres "000000".
- 4 Pulse **VALID**
- 5 **DELETE CONFIRMAR** pulse **SI**
- 6 Pulse 2 veces para volver a la pantalla principal.